



י. תקשורת מתקדמת

PANASONIC TVM-50/200 למשתמש בדואר קולי מסוג

שמיעת הודעות:

לאחר קבלת חיווי על הודעה חדשה (נורית MESSAGE דולקת- בשלוחה חכמה, צליל מקוטע- בשלוחה רגילה)

- א. חייג אל מערכת דואר קולי (לרוב 500)
- ב. לקבלת הודעה הראשונה חייג 1
- ג. לשמיעת ההודעה שוב חייג 1
- ד. להשמעת ההודעה הבאה הקש 1 ואח"כ 2
- ה. להעברת ההודעה לתיבה אחרת הקש 7 והקשב להוראות
- ו. למחיקת הודעות הקש 3
- ז. לעזרה הקש 0

** הפעולות נכונות לאחר שמיעת כל הודעה בנפרד **

הקלטת פתיח אישי בתיבה:

- א. חייג אל מערכת דואר קולי
- ב. הקש 3 + 1 + 1 להודעה באין מענה
- ג. הקש 3 + 1 + 2 להודעה בקו תפוס
- ד. הקש 3 + 1 + 3 להודעה לאחר שעות הפעילות
- ה. לאחר השמע צליל (בפי) ??? הקלט את הפתיח
- ו. בסיום ההקלטה לחץ 1
- ז. בדיקה (סקירה) הקש 1
- ח. לאישור ההקלטה הקש 2
- ט. להקלטה חוזרת הקש 3 וחזור על פעולות ההקלטה

שמיעת הודעות מרחוק:

- א. חייג את מספר הטלפון בארגון והמתן לשמיעת תפריט ראשי
- ב. הקש # + 6 + *+ מספר שלוחה שלך
- ג. פעל לפי הוראות המערכת